


Llave de impacto 18V 1/2" 1000Nm DTW1002Z

Máximo par de apriete 1.000 Nm. Inserción de bola.



Código EAN

0088381803397



INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18 V
Tipo de batería	LXT
Motor	BL
R.p.m alta	0 - 1.800 Rpm
R.p.m media	0 - 1.000 Rpm
R.p.m baja	0 - 900 Rpm
I.p.m alta	0 - 2.200 ipm
I.p.m media	0 - 2.000 ipm
I.p.m baja	0 - 1.800 ipm
Par máx. de apriete	1.000 Nm
Capacidad máx de tornillo	M12 - M30
Inserción	1/2"
Velocidad variable (interruptor)	✓
Freno eléctrico	✓
Iluminación integrada	✓
Dimensiones. LxAxAI	229 x 91 x 289 mm
Peso según EPTA	3,6 Kg
Emisión de vibración	15,50 m/seg ²

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Llave de impacto de batería de 18V litio-ion con 1.000 Nm de par de apriete, con motor BL sin escobillas, la energía es más eficiente y proporciona mayor potencia y duración con el mismo amperaje.
- Agarre ergonómico antideslizante, recubierto de elastómero, la empuñadura se adapta perfectamente a la mano para mayor comodidad y control.
- Robusta y duradera con carcasa porta-engranajes de aluminio protegida con elastómero en su parte delantera.
- Velocidad variable en el gatillo con modo reversible, nos permite regular velocidad de atornillado según requiera el trabajo.
- Selector de modo de impacto: Con sólo pulsar un botón se puede seleccionar entre 3 modos de impacto (duro/medio/blando) para adaptarse al tipo de trabajo.
- Doble Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de baja luminosidad. El LED se mantiene iluminado unos segundos después de haber pulsado el gatillo.
- Gancho de gran tamaño válido para colgar la máquina en las estructuras metálicas.



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

134997-2

Extensión 150mm 3/4"



134998-0

Rótula 3/4"



191G67-2

Mango de extensión para llaves de



194622-7

Cargador MakStar 18V para coche



195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



196235-0

Batería 18V 1,5Ah LXT BL1815N



196426-3

Multicargador 4 puertos 18V LXT



196933-6

Multicargador rápido 2 puertos 18V



197265-4

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



197280-8

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B



197599-5

Batería 18V 3,0Ah LXT BL1830B



821551-8

Maletín MakPac tipo 3



Soporte

Manual de usuarios:

PDF

Imagen de recambio:

PDF

Etiqueta:

PDF